

Kurzanleitung: MULTIFLIP - Standard

1. MULTIFLIP - Standard herunterladen und entzippen

- 1.1. Laden Sie MULTIFLIP-Standard herunter unter: <http://www.multiflip.de/download/>
- 1.2. Entpacken Sie die ZIP-Datei, dies ist nun Ihr Projektordner.

2. Inhalte einfügen (Beispiel: JPGs, 800x600 Pixel)

- Jede Seite Ihres MultiFlips entspricht einer JPG-Datei.
- Die maximale Auflösung der Standardversion beträgt für die Normalauflösung 800x640 Pixel und Zoom dementsprechend 1600x1280 Pixel.
- Je nach Seitenverhältnis Ihres Dokuments kann die Pixelzahl von diesem Beispiel abweichen. Orientieren Sie sich bei Ihrem Dokument an einer Höhe von 800 Pixeln wenn dabei die Maximalbreite nicht überschritten wird.
- PDF Dateien lassen sich sehr leicht mit Adobe Acrobat in JPGs umwandeln
- "PicTrix - Resize" ist ein praktischer Freeware JPG-Resizer

- 2.1. Benennen Sie die JPGs möglichst systematisch in Blätterreihenfolge mit vierstelligem Zahlteil: dokumentenname_0001.jpg, dokumentenname_0002.jpg, dokumentenname_0003.jpg, ...usw.
- 2.2. Wenn Sie von der Zoomfunktion gebrauch machen wollen, speichern Sie die JPGs in doppelter Auflösung unter "projektordner/content/___zoom/". In diesem Beispiel in 1600x1200 Pixeln. Als guter Richtwert hat sich eine JPG-Qualität von 90 erwiesen.
- 2.3. Kopieren Sie die JPGs nun in Normalauflösung (800x600 Pixel) in den Ordner "projektordner/content/___lowres/", JPG-Qualität 90.

3. XML-Datei konfigurieren

- 3.1. Öffnen Sie die Datei "multiflip.xml" aus Ihrem Projektordner in einem Texteditor (z.B. Notepad++).
- 3.2. Tragen Sie im <pages>-Element in das Attribut "prefix" den Teil des Dateinamens Ihrer JPG-Dateien ein, der bei allen identisch ist - in diesem Beispiel "dokumentenname_".
- 3.3. Tragen Sie im Attribut "count" die Anzahl der Seiten ein.
- 3.4. Falls Sie von der Zoomfunktion für alle Seiten gebrauch machen möchten, tragen Sie im Attribut "zoomAll" ein: "true"
- 3.5. Ergänzen Sie gewünschte Zusatzoptionen. Sie finden alle möglichen Optionen in der Datei multiflip_max.xml - diese Datei hat keinerlei Wirkung auf MultiFlip und dient nur dem Zweck der Dokumentation. Sie kann später ggf. gelöscht werden.

4. hochladen

Laden Sie den Projektordner auf Ihren Webserver hoch. Nicht freigeschaltete MultiFlip-Dokumente sind auf drei Seiten beschränkt, die Zusatzmodule sind online deaktiviert.

5. freischalten

Nach erfolgter Bestellung und Bezahlung einer MultiFlip-Lizenz erhalten Sie Ihre Freischaltung. Kopieren Sie diese in den Projektordner auf Ihrem Webserver. Leeren Sie den Browsercache und laden Sie die Seite erneut.

MultiFlip ist nun freigeschaltet - herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten MultiFlip :-)